IT

SCHEDA ALLEGATA PER HF.E.36849 MODULO PER SEGNALAZIONE REMOTA 4.0 ION-LINE

1. INTRODUZIONE

Il modulo ION-LINE 4.0 per la segnalazione a distanza serve al monitoraggio e alla trasmissione degli allarmi provenienti dagli armadi di sicurezza ION-LINE direttamente tramite la rete mobile a un massimo di cinque ricevitori liberamente programmabili. È disponibile come optional per i nuovi ordini oppure può essere installato a posteriori sugli armadi già esistenti. La messa in servizio viene effettuata dall'utente.
Viene utilizzato il modulo di comunicazione mobile Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- Alimentatore da 230 V / 12 V
- Guida all'installazione del Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- 4 connettori con cavi per il collegamento ai modelli ULTRA, PRO CHARGE e PRO STORE, precablati con CM4040
- Scheda integrativa HF.E.36849

3. REQUISITI

1. **Allacciamento alla rete elettrica a 230 V** nel luogo di installazione
2. **Scheda SIM** per l'uso con il cellulare:
    1. Utilizzando la scheda SIM Mobeye in dotazione (attivazione secondo la guida all'installazione del CM-Guard-40 (CM4040))
    2. In alternativa, puoi utilizzare la tua scheda micro-SIM

4. UTILIZZO DELLA SIM MOBEYE / DEL SERVIZIO PORTAL

Per garantire la sicurezza end-to-end lungo l'intera catena, Mobeye offre connettività, trasmissione di allarmi e analisi online. Il servizio Mobeye SIM/Portal ti offre una soluzione affidabile: connessione alla rete locale più potente, notifiche ai tuoi contatti e un portale online che fornisce una panoramica centralizzata di tutti i tuoi armadietti.

5. UTILIZZO DELLA PROPRIA SCHEDA SIM

In alternativa, inserire la propria scheda SIM prima di posizionare e fissare il Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) sull'armadietto di sicurezza. Si prega di seguire la guida all'installazione allegata.

6. POSIZIONAMENTO DEL MODULO

Per garantire una rapida evacuazione in caso di incendio, il dispositivo Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) deve essere posizionato senza fissarlo saldamente sopra l'armadio di sicurezza oppure, in alternativa, fissato a una parte vicina dell'edificio. In caso di evacuazione, i connettori verdi si scollegheranno automaticamente.

7. COLLEGARE E CONFIGURARE IL MODULO

Il Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) viene fornito con i connettori per l'armadietto di sicurezza e il cavo di alimentazione già preassemblati.

1. Collegare i quattro connettori verdi del Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) agli ingressi verdi IN1—IN4 del modulo relè.
2. I connettori sono già collegati e cablati ai quattro ingressi IN1—IN4 del Mobeye.
3. In caso di allarme, il modulo invia — a seconda della configurazione — messaggi di testo contenenti i testi predefiniti „Alarm 1—4".
   Panoramica degli allarmi:
   Alarm 1: Temperatura interna > 50 °C
   Alarm 2: il rilevatore di fumo rileva la presenza di fumo
   Alarm 3: Rilevamento di fumo + temperatura interna > 70 °C
   Alarm 4: Interruzione di corrente
4. Successivamente, collegare l'alimentatore Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) alla rete elettrica.

Per il collegamento dell'alimentatore (fonte di alimentazione esterna) e l'inserimento delle batterie, si prega di fare riferimento alla guida all'installazione del Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) allegata.

Nella guida all'installazione sono disponibili anche informazioni dettagliate sulla configurazione dei numeri di telefono, dei messaggi di allarme e di altre impostazioni del dispositivo.

8. TEST DI INOLTRO DEGLI ALLARMI

Una volta configurato il numero di telefono, è possibile verificare il corretto funzionamento del Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) effettuando i seguenti test:

Interruzione di corrente sul Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
1. Scollegare l'alimentatore Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) dalla rete elettrica.
2. Il dispositivo invia un SMS con il testo „Power failure" o il testo da te scelto al numero di telefono memorizzato.

Interruzione di corrente che interessa l'armadio di sicurezza
1. Scollegare l'armadio di sicurezza dalla rete elettrica.
2. Il dispositivo invia un SMS con il testo „Alarm 4" o il testo da te scelto al numero di telefono memorizzato.

Rilevatore di fumo sull'armadietto di sicurezza
1. Attivare il rilevatore di fumo presente nell'armadietto di sicurezza utilizzando un apposito tester per rilevatori di fumo.
2. Il dispositivo invia un SMS contenente il messaggio „Alarm 2" o il testo da te scelto al numero di telefono memorizzato.

9. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI MOBEYE CM-GUARD-40 (CM4040)

Inclusi nella consegna o disponibili al seguente link:

https://www.mobeye.com/files/UM-Mobeye-CM4040-EN-Actual.pdf